

# Balancér HA01

## POUŽITÍ

Balancér HA01 je určen pro 12V olověné i lithiové baterie (LiFePO4), které jsou propojené do série, k zajištění stejného napětí baterií.

Ve chvíli, kdy jsou dvě a více baterií sériově spojené nabíjeny/vybíjeny/bez zátěže, může být napětí baterií rozdílné. Napětí jedné baterie je vysoké a druhé nízké. Bateriový balancér vyrovná/vybalancuje napětí baterií, pokud je rozdíl baterií větší než 20mV.

Přesune proud z jedné baterie (s vyšším napětím) do druhé baterie (s nižším napětím) dokud jejich napětí nejsou téměř stejná. To zlepší výkon baterií a prodlouží jejich životnost.

Balancér může být použit pro 24V, 36V, 48V a další N\*12V bateriové sestavy.

- ✓ 1 kus pro 24V systém
- ✓ 2 kusy pro 36V systém
- ✓ 3 kusy pro 48V systém



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí baterie	2*12V
Balanční proud	0-5A
Klidový proud	<3mA
Rozměry	70*70*27 mm
Ochrana	Ochrana proti přepólování
Odpojení při napětí	10V

Distributor:

[www.solar-import.cz](http://www.solar-import.cz) | [www.battery-import.cz](http://www.battery-import.cz) | [www.battery-import.sk](http://www.battery-import.sk) | [www.battery.cz](http://www.battery.cz) | [www.eferia.cz](http://www.eferia.cz)

Eferia, spol. s r.o. | K Rybníku 378, 252 42 Jesenice, info@battery.cz

IČ: 26763028 | DIČ: CZ26763028


**LED INDIKÁTOR**

	LED A	LED B
$U(A)=U(B)$	OFF	OFF
$U(A)>U(B)$	BLIKÁ	OFF
$U(A)<U(B)$	OFF	BLIKÁ
$U(A)<10V$	ON	OFF
$U(B)<10V$	OFF	ON
$U(A/B)<10V$	ON	ON


**INSTALACE**

Prosím připojte bateriový balancér k baterii následujícím způsobem:


1. Červený vodič: Baterie B kladný + pól
2. Černý vodič: Baterie A záporný – pól
3. Bílý vodič: Baterie B záporný pól nebo Baterie A kladný pól. (Propojka, která spojuje baterii A a baterii B sériově)




**24V sestava ze 2 baterií**



**24V sestava ze 4 baterií**



**36V bateriová sestava**



**48V bateriová sestava**

Distributor:

[www.solar-import.cz](http://www.solar-import.cz) | [www.battery-import.cz](http://www.battery-import.cz) | [www.battery-import.sk](http://www.battery-import.sk) | [www.battery.cz](http://www.battery.cz) | [www.eferia.cz](http://www.eferia.cz)

Eferia, spol. s r.o. | K Rybníku 378, 252 42 Jesenice, info@battery.cz

IČ: 26763028 | DIČ: CZ26763028